

Les Micro AMP 4 mkII et 4/2 sont des amplificateurs pour casques. Ils sont compacts, puissants et polyvalents.

Idéal pour une multi-écoute

Quatre sorties sont proposées par les Micro AMP 4 et 4/2 pour une écoute simultanée sur 4 casques avec réglage du volume sur chaque voie. Leur utilisation est très simple, branchez une source audio, l'alimentation, un casque et réglez le volume.

La puissance de sortie est élevée et peut atteindre 250mW par canal afin d'alimenter toutes sortes de casque y compris les mono écouteur ID-AL. Les Micro AMP 4 offrent une qualité audio sans compromis sur toute la bande passante, les basses sont puissantes et les aigus précis.

Sélecteur d'entrée déportable

Le modèle Micro AMP 4/2 propose en complément un sélecteur d'entrée audio et deux circuits indépendants de deux casques chacun. Idéal comme sélecteur de langue dans les musées ou pour les bornes d'information.

Déportez les boutons poussoirs de sélection sur des meubles ou des bornes grâce aux connecteurs débrochables.

Les Micro AMP 4 et 4/2 sont au format un tiers de rack 19" 1U. Installez jusqu'à 3 modules grâce à l'étagère optionnelle et intégrez d'autres produits de la gamme ID-AL tels que les MicroPlayer, les EventPlayer, les My Music/Video Player...

Conçus et fabriqués en France, la gamme des Micro AMP 4 et 4/2 bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Micro AMP 4	MA4 mkII	MA4/2
Entrée audio	1	2
Sélecteur d'entrée	-	2



3 Warranty
Years / Ans
Garantie



Le Micro Amp 4 et 4/2, des solutions simples pour l'écoute au casque :

- PLV Audio
- Dans les musées, intégrez plusieurs casques pour une animation ou une mise en avant d'oeuvre
- Créer des bornes d'information multi-écoute nécessitant plusieurs casques
- Associez le mono écouteur ID-AL pour remplacer un casque lors de parcours audio.

INTERFACE ET CONNECTIQUE

- LED d'état
- 4 potentiomètres de volume (un pour chaque sortie casque)
- 4 sorties audio stéréo casque sur connecteurs standard jacks 3,5 mm
- Connecteur d'alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm

Micro AMP 4 mkII :

- Entrée audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur connecteurs RCA standard

Micro AMP 4/2 :

- 2 entrées audio stéréo asymétriques au niveau ligne 0 dBu sélectionnables sur connecteurs RCA standard
- 2 x 2 contacts d'entrée sur borniers débrochables 3,81 mm pour sélectionner une entrée audio à une paire de sorties casque

AMPLIFICATEUR AUDIO

Sortie casque :

- 2 x 85mW - 32Ω , THD+N = 0,1%, 1kHz
- 2 x 110mW - 32Ω , THD+N = 10%, 1kHz
- 2 x 200mW - 8Ω , THD+N = 0,1%, 1kHz
- 2 x 325mW - 8Ω , THD+N = 10%, 1kHz

DIVERS

- Entrée d'alimentation du lecteur : Tension nominale 12V DC
- Le lecteur est protégé contre l'inversion de polarité.
- Consommation de courant typique (sous 12V) :
Pour le niveau d'écoute maximal avec 4 casques 32 Ω : 150mA
En mode veille : moins de 30mA
- Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +60°C
- Température de stockage : de -20 à +60°C
- Dimensions :
Largeur : 143mm - 1/3 de rack 19 pouces
Hauteur : 44mm - 1U
Profondeur (avec les borniers débrochables : 100/107mm
- Poids : 250g (avec les borniers débrochables)

ACCESSOIRES

- Etagère support pour mise en rack
- Plaque support pour fixation murale
- Boutons poussoirs



MICRO AMP 4 MKII



MICRO AMP 4/2