

Micro AMP 4 mkII

Micro AMP 4/2



Amplificateurs casques

Aussi compacts que puissants et polyvalents



Idéal pour une multi-écoute

Quatre sorties sont proposées par les Micro AMP 4 et 4/2 pour une écoute simultanée sur 4 casques avec réglage du volume sur chaque voie. Leur utilisation est très simple, branchez une source audio, l'alimentation, un casque et réglez le volume.

La puissance de sortie est élevée et peut atteindre 250 mW par canal afin d'alimenter toutes sortes de casques y compris les mono écouteurs. Les Micro AMP 4 offrent une qualité audio sans compromis sur toute la bande passante, les basses sont puissantes et les aigus précis.

Sélecteur d'entrée déportable

Le modèle Micro AMP 4/2 propose en complément un sélecteur d'entrée audio et deux circuits indépendants de deux casques chacun. Idéal comme sélecteur de langue dans les musées ou pour les bornes d'information.

Déportez les boutons poussoirs de sélection sur des meubles ou des bornes grâce aux connecteurs débrochables.

Les Micro AMP 4 et 4/2 sont au format un tiers de rack 19" 1U. Installez jusqu'à 3 modules grâce à l'étagère optionnelle et intégrez d'autres produits tels que les MicroPlayer, les EventPlayer, les My Music/ Video Player...

USE CASES:

- **PLV Audio**

- **Musées :**

Intégrez plusieurs casques pour une animation ou une mise en avant d'oeuvre

- Créer des **bornes d'information multi écoute** nécessitant **plusieurs casques**

- Associez le mono écouteur pour remplacer un casque lors de parcours audio

	Micro AMP 4 mkII	Micro AMP 4/2
Entrées audio	1	2
Sélecteurs d'entrée	-	2

3
years
warranty

made
in
France

Interface et connectivité

- LED d'état
- potentiomètres de volume (un pour chaque sortie casque)
- 4 sorties audio stéréo casque sur connecteurs standard jacks 3,5 mm
- Connecteur d'alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm
- **Micro AMP 4 mkII :**
 - Entrée audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur connecteurs RCA standard
- **Micro AMP 4/2 :**
 - 2 entrées audio stéréo asymétriques au niveau ligne 0 dBu sélectionnables sur connecteurs RCA standard
 - 2 × 2 contacts d'entrée sur borniers débrochables 3,81 mm pour sélectionner une entrée audio à une paire de sorties casque

Amplificateur audio

- **Sorties casque :**
 - 2 × 85mW – 32Ω , THD+N = 0,1%, 1kHz
 - 2 × 110mW – 32Ω , THD+N = 10%, 1kHz
 - 2 × 200mW – 8Ω , THD+N = 0,1%, 1kHz
 - 2 × 325mW – 8Ω , THD+N = 10%, 1kHz

Divers

- Entrée d'alimentation du lecteur : Tension nominale 12V DC
- Le lecteur est protégé contre l'inversion de polarité.
- Consommation de courant typique (sous 12V) :
 - Pour le niveau d'écoute maximal avec 4 casques 32 Ω : 150mA
 - En mode veille : moins de 30mA
- Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +60°C
- Température de stockage : de -20 à +60°C
- Dimensions
 - Largeur : 143mm – 1/3 de rack 19 pouces
 - Hauteur : 44mm – 1U
 - Profondeur (avec les borniers débrochables : 100/107mm
 - Poids : 250g (avec les borniers débrochables)

Accessoires

- Etagère support pour mise en rack
 - Plaque support pour fixation murale
 - Boutons poussoirs
-